



USB



12V



START



POWER BANK



LED LIGHT



- Arrancador multifunções profissional de lítio com 12V. 1600A de corrente máx.
- Equipado com baterias de alto desempenho; carregamento rápido e completo graças às células de polímero de lítio LiPo de alta eficiência.
- Duas saídas USB (1A-2,1A) para o carregamento de dispositivos eletrónicos (tablets, smartphones, etc.).
- Fonte de iluminação potente. 2 luzes LED de alta intensidade e 3 modalidades de funcionamento.
- Compacto mas leve; robusto graças à cover antishock.
- Proteção contra a inversão de polaridade.

DADOS TÉCNICOS

CÓDIGO	829572	STARTING CURRENT	600 A	OUTPUT CURRENT #2(USB)	2,1 A
CHARGE MAINS VOLTAGE 1ph	100 - 240 V	MAX STARTING CURRENT	2000 A	DIMENSÕES (CxLxA)	21 x 12 x 7 cm
CHARGE MAINS FREQUENCY	50 / 60 Hz	OUTPUT VOLTAGE #1(USB)	5 V	PESO	1,1 kg
CAPACIDADE DE CARGA	12000 mAh	OUTPUT CURRENT #1(USB)	1 A		
STARTING VOLTAGE	12 V	OUTPUT VOLTAGE #2(USB)	5 V		

ACESSÓRIOS FORNECIDOS

125182	JUMP STARTER CABLES
125183	CAR CHARGER CABLE
168047	POWER SUPPLY

DESCRIÇÃO

Arrancador de lítio multifunções de 12V, equipado com:

- duas entradas USB (1A - 2.1A) para carregar (power bank) dispositivos eletrônicos (tablets, smartphones, etc),
- luzes led de alta intensidade com três modos de operação para iluminação fixa ou de emergência.

Utiliza células de polímero de lítio LiPO de alta eficiência que permitem uma recarga completa e rápida, monitorada por uma série de LEDs.

Compacto e robusto, foi projetado para utilização profissional.

Proteção contra inversões de polaridade.

Completo com cabos de arranque, adaptador para isqueiro e alimentador de rede.

DESCARREGAR



IMAGEM DO CATÁLOGO



MANUAL DE INSTRUÇÕES